Canon driver installatie

WINDOWS EDITIE

IP-adres van printer opzoeken



113 Totaal (Zwart-Wit/Klein)	▶ 00003359
113 Totaal (Zwart-Wit/Klein)	▶ 00003359



4.



Driver afhalen

- 1. Ga naar <u>https://nl.canon.be/support/</u>
- 2. Zoek uw model

Selecteer een product

Voer de productnaam in het veld hieronder in

bijv. EOS R of PIXMA TS705

3. Download de nieuwste versie van de gewenste driver (standaard wordt PCL6 driver gekozen)

Nieuwste versie			
[Windows 32bit & 64bit]	Generic Plus PCL6 Printer	Driver V2.21	
File versie: V2.21 Release	datum: 01 juni 2020		
Besturingssyste(e)m(en)			
Windows 10 (32-bit) Windows 7 (32-bit) Windows Server 2008 R2 (64- bit) Windows Server 2019 (64-bit)	Windows 10 (64-bit) Windows 7 (64-bit) Windows Server 2012 (64-bit)	Windows 8.1 (32-bit) Windows Server 2008 (32-bit) Windows Server 2012 R2 (64-bit	Windows 8.1 (64-bit) Windows Server 2008 (64-bit)) Windows Server 2016 (64-bit)
Ta(a)l(en)			
English	Français	Español	Italiano
Deutsch	Dansk	Suomi	Nederlands
Norsk	Svenska	Русский	لعربية
Čeština	Magyar	Polski	Português
Türkçe	Slovensky	Euskara	Català
한국어 Tiếng Việt	Malay 简体中文	繁體中文	ไทย
Meer informatie	E-mail met koppeling 🕥		DOWNLOADEN



iDoctơ

Installatie van de driver

- 1. Open het gedownloade bestand, dit zal automatisch de bestanden uitpakken in dezelfde map
- 2. Navigeer naar de uitgepakt map 'GPlus_PCL6_Driver_XXXX' > 'x64'
- 3. Start 'Setup.exe' en kies 'Volgende >'

👻 Generic Plus PCL6-բ	orinterstuurprogram	nma - Ver. 1.40	×
	Welkom bij PCL6-print	de Installatiewizard voor het Generic Plus erstuurprogramma	
*	Met deze v PCL6-print	vizard wordt het Generic Plus erstuurprogramma op uw computer geïnstalleero	d.
	Selecteer t	aal die u wilt gebruiken voor de installatie.	
	Taal:	OS-taalinstellingen gebruiken	~
	Als u wilt d	oorgaan met de installatie, klikt u op [Volgende]	
		Volgende > An	nuleren

4. Kies 'Ja (Y)'



iDocto







6. Indien volgend scherm verschijnt, kies 'Volgende >'

👽 Generic Plus PCL6-printerstuurprogramma - Ver. 2.10	×
Proces selecteren Selecteer de items die geïnstalleerd moeten worden en het proces voor het installeren van het printerstuurprogramma.	
Generic Plus PCL6-printerstuurprogramma(D)	
Verwerken voor het installeren van het printerstuurprogramma	
Nieuwe printers toevoegen	
Bestaande printerstuurprogramma's worden tegelijkertijd bijgewerkt.	
O Bestaande printerstuurprogramma's bijwerken	
Canon Driver Information Assist Service	
Door dit apparaat te installeren, kunt u apparaatgegevens ophalen en Beheer afd en Gebruikersverificatie uitvoeren vanaf uw computer wanneer u printers deelt.	elings-id
< Terug(B) Volgende > An	nuleren

7. Kies 'Volgende >'





🥸 Generic Plus PCL6-printerstuurprogramma -	Ver. 2.10		×
Configuratieprofiel selecteren Selecteer een configuratieprofiel dat geschikt is v toevoegen of voor het beoogde gebruik en klik d worden gewijzigd na de installatie.	voor het printe lan op [Volgen	ertype dat u wilt ide]. Het profiel l	kan 🎁
Configuratieprofiel selecteren:			
 ✓ Automatisch selecteren Basisconfiguratie (Canon) Basisconfiguratie (compatibel) imagePRESS iR-ADV PRO iR-ADV Laserprinters All-in-One-printers Fiery-afdrukcontroller imagePRESS (type 001) imagePRESS (type 002) imagePRESS (type 003) imagePRESS (type 004) imagePRESS (type 005) imagePRESS (type 005) imagePRESS (type 006) imagePRESS (type 007) imagePRESS (type 008) iR-ADV PRO (type 001) iR-ADV PRO (type 003) iR-ADV PRO (type 004) 			
[< Terug(B)	Volgende >	Annuleren

8. Kies 'Poort toevoegen'





rinterinformatie Stel de poort in die voor de oesele	ecteerde printer moet worden gebru	ikt.
U kunt ook een naam voor de prin	ter opgeven.	
Geselecteerde printer:	Canon Generic Plus PCL6	
Stuurprogramma:	Canon Generic Plus PCL6 Prin	ter Driver Ver. 1.40
Poort:	Niet ingesteld	~
		Poort toevoegen
rinternaam:	Canon Generic Plus PCL6	
Configuratieprofiel:	Automatisch selecteren	Wijzigen(C)
Als standaard instellen(U)		
Gebruiken als gedeelde printer		
Gedeelde naam(H);		
	Toe te voe	gen stuurprogramma's(D)
Apparaten(V): 1 (1 tot 200))	Huidige printer:

9. Kies 'Standaard TCP/IP-poort' en kies 'OK'

Poort toevoegen	\times
Selecteer de poort die u wilt toevoegen en klik op [OK].	
Toe te voegen poort:	
Appmon Canon BJNP Port Local Port Netwerk	
Standard TCP/IP Port WSD Port	
OK Annulere	en

10. Kies 'Volgende'



Add Standard TCP/IP Printer Port W	/izard
	Welcome to the Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
	This wizard helps you add a port for a network printer.
	Before continuing be sure that:1. The device is turned on.2. The network is connected and configured.
	To continue, click Next.
	< Back Next > Cancel

11. Geef het IP-adres van de printer in en kies 'Volgende'



Wizard Standaard-TCP/IP-printerpoor	t toevoegen
Poort toevoegen	
Voor welk apparaat wilt u een poo	ort toevoegen?
Geef de printernaam of het IP-ad	fres en een poortnaam voor het gewenste apparaat op.
Printernaam of IP-adres:	192.168.17.21
Poortnaam:	192.168.17.21
	Vorige Volgende > Annuleren
	Volgende / Annaleren

12. Kies 'Voltooien'



iDoctơ

Wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen

De wizard S TCP/IP-prin	tandaard iterpoort toevoegen selecteerd met de volgende kenmerken.
SNMP:	Nee
Protocol:	RAW, Poort 9100
Apparaat:	192.168.17.21
Poortnaam:	192.168.17.21
Adaptertype:	CanonD31151
Klik op Voltooien als	u de wizard wilt voltooien.
	< Vorige Voltooien Annule

13. Vul de gewenste printernaam in en kies 'Volgende >'



iDocto

Stel de poort in die voor de geselecte U kunt ook een naam voor de printer	erde printer moet worden gebrui opgeven.	kt.	
Geselecteerde printer:	Canon Generic Plus PCL6		
Stuurprogramma:	Canon Generic Plus PCL6 Printer Driver Ver. 1.40		
Poort:	192.168.17.21	×	
		Poort toevoegen	
Printernaam:	Geef gewenste naam		
Configuratieprofiel:	Automatisch selecteren	Wijzigen(C)	
Als standaard instellen(U)			
Gebruiken als gedeelde printer			
Gedeelde naam(H):			
	Toe te voeg	en stuurprogramma's(D)	
and the second		Huidige printer:	

14. Start de installatie, kies 'Starten'





- Generic i	Plus PS3-printerstuurpr	ogramma - Ver. 2.21			×
Het stuurpro * De instal	gramma wordt met de w latie kan niet meer worde	olgende instellingen geïr en geannuleerd nadat de	istalleerd. eze is		
Lijst met prir	nters voor stuurprogramn	na-installatie:			
	Printernaam	Configuratieprofiel	Poort	Gedeeld	Extra stuu
Toevoegen Bijwerken Bijwerken	Canon Generic Plus PS3 W_Verkoop_5535_PS3 PRINTER210	Automatisch selecteren	192.168.17.22 192.168.17.22 10.0.10.210		
<					>
<	rs zijn die u niet wilt bijw	erken, klikt u op deze kn Printers selecter	op en annuleer en die bijgewer	t u de sele kt moeten	> ectie.

15. Kies 'Afsluiten (X)'



iDocto

Generic Plus PCL6-printerstuurprogramma - Ver. 1.40





Roger Vansteenbruggestraat 123 – 8790 WAREGEM Industriepark Drongen 13 – 9031 DRONGEN Koningsstraat 18 – 8400 OOSTENDE T 0800 32 5 32 – info@idocta.be – BE0897-067-282 ×



Voorkeurinstellingen aanpassen

- 1. Ga naar 'Configuratiescherm'
- 2. Kies 'Toon printers en apparaten'



Hardware View devices and printers Add a device

3. Kies 'Printer voorkeuren' op de gewenste printer

🖶 W_Magazijn Printing Preferences			×
Basic Settings Page Setup Finishing Paper Source Quality			
Profile:	Change> Default Settings 🛛 🗸	Add(1)	Edit(2)
Output Method:	'rint ~]	
	Page Size: A4 Output Size: Match Page Size	~	Copies(Q): 1 [1 to 9999] Orientation A Portrait A Candscape
	Page Layout: 1 on 1 1-sided/2-sided/Booklet Printing:	~	☐ Manual Scaling Scaling: 100 ← ♥ [25 to 400] Origin at Center(5)
	2-sided Printing	~	
A4 [Scaling: Auto]	Long Edge [Left]	~	Gutter
	Staple/Collate/Group(H):		
View Settings	Collate	~	
Bestore Defaults	Color Mode:		
	Auto [Color/B&W]	~	
	[ОК	Cancel Apply Help

4. Pas de voorkeurinstellingen aan en kies 'Toepassen' en 'OK'

